

Xchange EasyFix Module LED rétrofit

Fiche technique

Hublot / Plafonnier

Avantages



- Module de remplacement sans outil pour FONDA Xchange et RENZO Xchange
- Module LED rétrofit pour hublots et plafonniers existants
- Multi-puissance réglable (10/15/20W) et multi-CCT (3000/4000/6500K) grâce à un interrupteur intégré
- Equipée avec le driver sans scintillement
- Longue durée de vie de 100 000 heures à Ta 25°C



Applications

- Couloir
- Hôtel
- Entrée
- Atelier
- Résidence

Xchange EasyFix Module LED rétrofit

Fiche technique

Hublot / Plafonnier

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712492	Xchange EasyFix Retrofit LED module ceiling 155lm/W	10/15/20	1400/2100/2800 1550/2330/3100 1550/2330/3100	140 155 155	3000 4000 6500	120	Non

Données électriques

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				Protection contre les surtensions (V)
				B10	B16	C10	C16	
712492	<20%	5.12	21.6	46	46	46	51	500

Xchange EasyFix Module LED rétrofit

Fiche technique

Hublot / Plafonnier

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤8% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Dans produit
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP20
IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	100000h L70B50 à 25°C, 70000h L80B10, 50000h L90B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium, PC
Certificats	
Certification	CE, ENEC

Xchange EasyFix Module LED rétrofit

Fiche technique

Hublot / Plafonnier

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712492	N/A	163	29	0,062

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712492	20	356	246	366	1.875



Xchange EasyFix Module LED rétrofit

Fiche technique

Hublot / Plafonnier

Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--